

BioStar2 연동장치 일광절약시간 설정 방법

SUPREMA / 기술지원팀

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

<u>[정의]</u>

☞ "일광 절약 시간": 자연 일광을 보다 잘 활용하기 위해 시간을 조정하는 기능

[절차]

1단계 > 바탕화면에 빨간색 "BioStar2(x64)" 아이콘 더블 클릭



2단계 > 프로그램 실행 및 ID, 암호 입력 후 "로그인" 버튼 누름



3 단계 > 상단의 "설정" 메뉴 누름

	> "일광	설약 시간'	' 메뉴 누름			
BioStar	2 _ @ ≋≅ & ≖ () 2m () z8f				
ि सुर्युः सूर्युः	설정					
√ 4877 @ 1 @ 1 @ 1 @ 1 @ 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 4 </th <th>२ गठ</th> <th><mark>ез</mark> лŁ áð</th> <th>₽₩⊑</th> <th>카드 형식</th> <th>нн</th> <th></th>	२ गठ	<mark>ез</mark> лŁ áð	₽ ₩⊑	카드 형식	н н	
명리배이터 영리배이터 구역 순급 클립	작업 조건 및 동작	<u>-</u> 개출	ک ع	НТТРЗ	್ಷ ಕಾರ್ಕಿ	
्रि इपमध्र स्थ स्थ	요=) 이미지 로그		() 얼굴 그룹 매칭	हि ये <i>भ</i> कैवे	일광 결약 시간	
	(Ť)	Х ;		Ø		

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

[문서번호 22-0613-01]

4 단계 > (1) 우측에 "+추가" 버튼을 누름

> (2) "일광 절약 시간 추가 창"이 나오면

"시작 날짜/시간", "종료 날자/시간"의 월, 번째, 요일, 시간 설정

> (3) "추가" 버튼 누름

> (4) 우측 하단 "확인" 버튼 누름

일광 절약 시간						(1)
80	일광	아버 절약 시간 추가	시작가간 찾을 수 없음	×	종료 기간 -	
	현재 클라이언트에 작용 • 이용 • 시작 • 중국	응 일관 결약 시간 남 날짜/시간 04 ♥ 월 L 날짜/시간 04 ♥ 월	(2) 1 · 번째 금 · 요일 09:00 · · · 마지막 · 번째 금 · 요일 23:00 · ·			취소
		(3)	추가 달기			

↓ J

서버

클라우드

일광 절약 시간

5단계 > 상단의 "설정" 메뉴 누름

(~)

작업 조건 및 동작

8=1

이미지 로그

• 설경		이름			중료 기간	+\$7)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	약 시간 추가	<u>찾을 수 없음</u>	×		
	• 이름 • 시작 날 • 중료 날	일광 철악 시간 째/시간 04 ♥ 월 1 ♥ 째/시간 04 ♥ 월 미지역	· 번째 글 ♥ 요일 09:00 ♣ 밖 ♥ 번째 글 ♥ 요일 23:00 ♣			취소
		(3)	추가 닫기			

BioStar 2 🚳 설정 器 포트 🕧 정보 🕐 도움말 설정 Ŋ Q \square 기본 설정 카드 카드 형식 계정

스케줄

↓

USB AGENT

경보

 \odot

얼굴 그룹 매칭

HTTPS

Ēď

감사 추적

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

> "기본 설정" 메뉴 누름

BioStar	r 2 🛞 설정 욺 포트 () 정	^{;보} ⑦ 도움말							
에 바이 아이	문 간편 검색	모든	장치				H I /1	Þ H	50
A 41.871	Q 고급 검색								
<u> </u>	■ - 모든 장치					장치 종류 (마스터/슬레이브)			
장치	대기 장치		542344327	FaceStation 2 542344327 (192.168.16.202)	모든 장치	FaceStation 2	192.168.16.202	정상	
 출입문	📃 🔜 USB 장치								
₽	C BioMini								
엘리베이터 (오)	DE-620								

- 7단계 > "장치" 메뉴 누름
 - > 연결된 장치 중 일광 절약 시간을 설정할 "장치" 선택

언어/표준 /	시간대								
	 언어 	한국어	Ŧ						
	• 표준 시간대	(UTC-7:00) 산지 표준시 (미국과 캐나다)	Ŧ						
	• 일광 절약 시간	일광절약시간 (4월 1번째 금요일 09:00 ~ 4월 마지막 금요일 23:00)	*						
]					
날짜/시간	(1)	일광결약시간 (4월 1번째 금요일 09:00 ~ 4월 마지막 금요일 23:00)							
	• 날짜 형식	yyyy/mm/dd	Ŧ	• 시간 형식	hh:mm			Ŧ	
소리									
	• 경보	사운드 이름			파일 크기	파일 포맷	재생	•	+ 추가
				차용 스 어요					
				28180					

> (2) 우측 하단 "확인" 버튼 누름

6단계 > (1) "일광 절약 시간" 값에 4단계에서 설정한 값 중 한 개 선택

8단계 > "일광 절약 시간" 값에 4단계에서 설정한 값 중 한 개를 선택

> 우측 하단 "확인" 버튼 누름

		7141 77.00	(and the second s	
• 정치 이름	FaceStation 2 542344327 (192.168.16.202)	• 경지 그룹	모는 상지	Ŧ
• 장치 ID	542344327	 장치 종류 	FaceStation 2	
• 펌웨어 버견	1.5.1 [2021/12/03 09:46:09] 👚 평웨어 업그레이드	• 모델명		
• 커널 버젼	1.3.0 [2021/12/03-08:56:38]	• 하드웨어 버전		
• 설경 초기화	모든 설정 네트워크 제외	 잠김 	잡금 해제	
· 표준 시간대	(UTC-7:00) 산지 표준시 (미국과 캐나다) ▼	☑ 서버와 시간 동기화		
 일광 결약 시간 	일광절막시간 (4월 1번째 금요일 09:00 ~ 4월 마지막 금요일 23:00) 🔺			
시스템				
• 날짜 및 시간	☑ 일광결약시간 (4월 1번째 금요일 09:00 ~ 4월 마지막 금요일 23:00)	장치 시간 가져오기	시간 적용	
• 날짜 해시	-			

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로

연락을 해주시기 바랍니다.

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED